



AR-NET01

Interfaccia ethernet per dorsale NETbus - Sistema alberghiero - S44

Prezzo: 903,20 €

Interfaccia di comunicazione ethernet per gestione alberghiera in rete

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

VEDI ONLINE: <https://www.ave.it/catalog/prodotto/ar-net01/>

DATI ETIM

Tipo di montaggio	altri
Colore	bianco
Tipologia	Ethernet
Trattamento superficie	non trattato
Qualita' del materiale	materiale termoplastico
Sistema bus EIB/KNX	No
Sistema bus radio	No
Sistema bus Powernet	No
Accoppiamento bus incluso	Si
Materiale	plastica
Larghezza in unita' di modulo	8
Altri sistemi bus	eNet
Sistema bus LON	No
Con campo per dicitura	No
Grado di protezione (IP)	
Con indicatore a LED	Si
Trasparente	No
Tipo superficie	opaco
Sistema bus radio KNX	No
Radio bidirezionale	No

DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379080212
Imballo standard	1,00
Imballo minimo	1,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379080212
Lunghezza imb. min.	220,00
Larghezza imb. min.	155,00
Altezza imb. min.	90,00

Volume imb. min.	3,06
Peso imb. min.	393,00
Quantità min. ordine	1,00
Riferimento Metel	INTERFACCIA PER GEST. ALB. IN RETE
Stato prodotto	A Magazzino

VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura di dispositivo tipo AVE AR-NET interfaccia per gestione alberghiera in rete. Permette il collegamento tra il bus dorsale NetBus ed il PC per la supervisione. L'applicativo si limita a convertire in modo "trasparente" i frame di dati UDP (provenienti dal PC e indirizzati al IP configurato sul dispositivo) inviandoli attraverso il bus dorsale ai dispositivi in esso collegati; le risposte provenienti dai dispositivi vengono riconvertite a frame UDP e ritrasmesse al PC. 9 moduli DIN.

Caratteristiche tecniche:

Meccanica:

Contenitore: 9 moduli DIN (160 l x 109 h x 60 p) mm

Materiale: BLEND PC/ABS Autoestinguente - Grigio RAL 7035

Grado di protezione: IP20

Montaggio: Verticale su apposito binario DIN oppure a parete mediante apposite asole di fissaggio presenti sul retro del contenitore.

Morsettiere: 24 poli p.5 (12A/250V) + 9 poli p.3.81 (10A /250V)

Conessioni:

Morsetto 12V \approx Ingresso a ponte (non polarizzato) per alimentazione della

Morsetto 12v \approx centralina con 12VDC oppure 12VAC.

Morsetto "GND" Riferimento di massa per AVEBus e per ARMBus

Morsetto "A" Linea "A" del bus di supervisione NETBus

Morsetto "B" Linea "B" del bus di supervisione NETBus

Sezione Ethernet di supervisione (Connettore Ethernet per RJ45)

Connettore "RJ45" Collegamento Ethernet 10/100

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C e +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza omissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www.etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

