



## 441018

### DIMMER ROTATIVO 60-800W DOMUS 1MOD RAL9010 250V - PER CARICHI RESISTIVI E INDUTTIVI - LED DI INDIVIDUAZIONE AL BUIO - NO UE

**Prezzo: 40,45 €**

Regolatore di luminosità 230V~ (127 V~) 50-60Hz per carichi resistivi (lampade ad incandescenza e alogene) 60-800W (30-500W) e induttivi (trasformatori ferromagnetici ed elettronici) 40-300VA - regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - non dotato di filtro EMC - 1 modulo

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

**VEDI ONLINE:** <https://www.ave.it/catalog/prodotto/441018/>

#### DATI ETIM

|                                                    |                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo di montaggio</b>                           | incassato                                                    |
| <b>Composizione</b>                                | dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti |
| <b>Tipo di comando</b>                             | selettore rotativo/a pressione                               |
| <b>Colore</b>                                      | bianco                                                       |
| <b>Tipo di collegamento</b>                        | morsetto a vite                                              |
| <b>Trattamento superficie</b>                      | non trattato                                                 |
| <b>Frequenza</b>                                   | 50 60 Hz                                                     |
| <b>Qualita' del materiale</b>                      | materiale termoplastico                                      |
| <b>Tipo di carico</b>                              | altri                                                        |
| <b>Materiale</b>                                   | plastica                                                     |
| <b>Tipo di fissaggio</b>                           | fissaggio a clic                                             |
| <b>Memoria dei valori di luminosità</b>            | No                                                           |
| <b>Ingresso stazione secondaria</b>                | No                                                           |
| <b>Codice RAL (simile)</b>                         | 9010                                                         |
| <b>Dimmer di serie</b>                             | Si                                                           |
| <b>Utilizzabile con segnalatore di movimento</b>   | Si                                                           |
| <b>Utilizzabile con tasto radio</b>                | No                                                           |
| <b>Utilizzabile con tasto IR</b>                   | No                                                           |
| <b>Utilizzabile con segnalatore di presenza</b>    | Si                                                           |
| <b>Utilizzabile con tasto</b>                      | No                                                           |
| <b>Utilizzabile con interruttore a tempo/timer</b> | Si                                                           |
| <b>Potenza nominale</b>                            | 40 300 VA                                                    |
| <b>Tensione nominale</b>                           | 230 230 V                                                    |
| <b>Trasparente</b>                                 | No                                                           |
| <b>Tipo superficie</b>                             | opaco                                                        |
| <b>Numero moduli da frutto</b>                     | 1                                                            |
| <b>Dimming taglio di fase discendente</b>          | No                                                           |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| <b>Dimming taglio di fase ascendente</b> | No |
| <b>Controllo App tramite Bluetooth</b>   | No |

## DATI COMMERCIALI

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Codice EAN13</b>          | 8008379071128                    |
| <b>Imballo standard</b>      | 1,00                             |
| <b>Imballo minimo</b>        | 1,00                             |
| <b>Codice EAN13 imb.min.</b> | 8008379071128                    |
| <b>Lunghezza imb. min.</b>   | 53,00                            |
| <b>Larghezza imb. min.</b>   | 48,00                            |
| <b>Altezza imb. min.</b>     | 59,00                            |
| <b>Volume imb. min.</b>      | 0,15                             |
| <b>Peso imb. min.</b>        | 54,00                            |
| <b>Quantità min. ordine</b>  | 1,00                             |
| <b>Riferimento Metel</b>     | DIMMER ROTATIVO 60-800W DOMUS 1M |
| <b>Stato prodotto</b>        | A Magazzino                      |

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

## AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C i +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza omissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito [www.ave.it](http://www.ave.it) e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito [www.etoqd.skipdns.link](http://www.etoqd.skipdns.link) e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

