



442GA01-M

Letto card MIFARE per controllo accessi - Sistema alberghiero - Life - 3 Mod. S44

Prezzo: 271,28 €

Letto card esterno con tecnologia MIFARE per controllo accessi e gestione alberghiera. Serie Life. 3 moduli.

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

Voci di capitolato

Fornitura di dispositivo lettore esterno di carte transponder tipo AVE 442GA01-M in grado di gestire autonomamente le proprie uscite ed i propri ingressi in modo da poter funzionare e di gestire le funzioni di base anche in modalità Stand-Alone. Il lettore esterno inoltre è in grado di comunicare, attraverso un'interfaccia seriale half-duplex (RS-485) denominata ARMBus, con altri dispositivi quali centralina di camera stand-alone (53GA72-T/TM), centralina di camera in rete (53AR01-485), lettore interno di carte transponder (44XGA30-M), termostato ambiente (441GA52-T) e programmatore/scrittore di carte (SCR-ALBM1). Esso è dotato di due ingressi ausiliari per la rilevazione dello stato di contatti puliti (liberi da potenziale) e di quattro uscite a relè (sempre a contatto pulito). 3 moduli S44. Colore Nero RAL9017.

Caratteristiche tecniche:

Meccanica:

Contenitore: 3 moduli Sistema 44 (67,5 l x 45 h x 55,5 p) mm

Sporgenza max da filo-frutti: 9 mm (da filo placca)

Illuminazione zona attiva: mediante LED blu ad alta efficienza

Grado di protezione: IP40

Morsettiere: 2 + 2 + 10 poli 12A - 250V

Connettore di programmazione: Jack stereo femmina d=2,5mm

Compatibile con tutti gli elementi del Sistema 44

Connessioni:

Morsetto A Verde Polo "A" linea RS-485

Morsetto B Verde Polo "B" linea RS-485

Morsetto - Nero Negativo Alimentazione (comune ingressi)

Morsetto + Nero Positivo Alimentazione

Morsetto 1 Verde IN_AUX1 (Rilevazione "STATO CAMERA") 442GA01-M

IN_AUX1 (Ingresso Pulsante "CAMPANELLO") 442GA02-M

Morsetto 2 Verde IN_AUX2 (Ingresso Pulsante "LUCE CORTESIA")

Morsetto 3 Verde OUT_AUX1-A (Comando "LUCE CORTESIA")

Morsetto 4 Verde OUT_AUX1 -B (Comando "LUCE CORTESIA")

Morsetto 5 Verde COM (Comune uscite 2, 3 e 4)

Morsetto 6 Verde OUT_AUX2 (Comando "ELETTRORISERATURA")

Morsetto 7 Verde OUT_AUX3 (Comando "CAMPANELLO")

Morsetto 8 Verde OUT_AUX4 (Ripetizione "OSPITE PRESENTE")