


## 441GA33



**Prezzo: 109,22 €**

Interruttore a badge per controllo presenza e gestione alberghiera. Serie Domus. 3 moduli.

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

**VEDI ONLINE:** <https://www.ave.it/catalog/prodotto/441ga33/>

### DATI ETIM

<b>Tipo di montaggio</b>	incassato
<b>Colore</b>	bianco
<b>Tipologia</b>	scheda chip
<b>Trattamento superficie</b>	non trattato
<b>Qualita' del materiale</b>	materiale termoplastico
<b>Sistema bus EIB/KNX</b>	No
<b>Sistema bus radio</b>	No
<b>Sistema bus Powernet</b>	No
<b>Accoppiamento bus incluso</b>	No
<b>Materiale</b>	plastica
<b>Altri sistemi bus</b>	altri
<b>Sistema bus LON</b>	No
<b>Codice RAL (simile)</b>	9010
<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP41
<b>Trasparente</b>	No
<b>Tipo superficie</b>	brillante
<b>Sistema bus radio KNX</b>	No

### DATI COMMERCIALI

<b>Codice EAN13</b>	8008379078608
<b>Imballo standard</b>	1,00
<b>Imballo minimo</b>	1,00
<b>Codice EAN13 imb.min.</b>	8008379078608
<b>Lunghezza imb. min.</b>	158,00
<b>Larghezza imb. min.</b>	98,00
<b>Altezza imb. min.</b>	55,00
<b>Volume imb. min.</b>	0,85
<b>Peso imb. min.</b>	145,00
<b>Quantità min. ordine</b>	1,00
<b>Riferimento Metel</b>	INTERRUTTORE A BADGE DOMUS 3M

**Stato prodotto**

A Magazzino

## VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura di dispositivo lettore interno non intelligente tipo AVE 441GA33-M consente l'attivazione dei carichi e dei servizi di stanza solamente in presenza di una carta all'interno della tasca porta badge. Esso è in grado di gestire autonomamente le proprie uscite ed i propri ingressi in modo da poter funzionare anche in modalità Stand-Along. Non è in grado di comunicare con altri dispositivi della serie alberghiera in quanto non dispone di linea di comunicazione. Esso è dotato di un uscita a relè (sempre a contatto pulito) in scambio e di un uscita di tipo open-collector. Sulla morsettiera vengono portati entrambi i capi del contatto del relè (sia N.A. che N.C.) ed il comune. Sulla stessa morsettiera vengono inoltre riportati i contatti del pulsante frontale. 3 moduli S44. Colore Bianco RAL1013.

Caratteristiche tecniche:

Meccanica:

Contenitore: 3 moduli Sistema 44 (67,5 l x 45 h x 55,5 p) mm

Sporgenza max: 9 mm (da filo placca)

Illuminazione zona attiva: mediante LED blu ad alta efficienza

Grado di protezione: IP30

Morsettiera: 2 + 10 poli 12A - 250V

Regolazione ritardo: Mediante trimmer da 10" ad oltre 2'

Compatibile con tutti gli elementi del Sistema 44

Connessioni:

Morsetto - Nero Negativo Alimentazione

Morsetto + Nero Positivo Alimentazione

Morsetto 1 Verde POLO\_A Pulsante frontale

Morsetto 2 Verde POLO\_B Pulsante frontale

Morsetto 3 Verde OUT (Positivo) Open-Collector (solo per carichi DC)

Morsetto 4 Verde Negativo (Riferimento di massa)

Morsetto 5 Verde OUT\_NC (Contatto normalmente chiuso)

Morsetto 6 Verde OUT\_COM (Comune uscita a relè)

Morsetto 7 Verde OUT\_COM (Comune uscita a relè)

Morsetto 8 Verde OUT\_NA (Contatto normalmente aperto)

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

## **AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA**

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C e +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza omissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito [www.ave.it](http://www.ave.it) e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito [www.etoqd.skipdns.link](http://www.etoqd.skipdns.link) e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

