



## 441001S

**Interruttore a sfioramento Domus S44, colore RAL 9010, rele'6A - alimentazione 230vca - funzionamento bistabile - finitura lucid**

**Prezzo: 70,98 €**

Interruttore elettronico, Serie Domus colore RAL9010, uscita a relè 1P NA 6A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato del relè di uscita in caso di interruzione di rete - alimentazione 230V~ - 1 modulo.

Data ultimo aggiornamento: 21-05-2024

**VEDI ONLINE:** <https://www.ave.it/catalog/prodotto/441001s/>

### DATI ETIM

|  |  |
|--|--|
| <b>Tensione nominale</b>                                 | 250 V  |
| <b>Tipo di montaggio</b>                                 | incassato  |
| <b>Composizione</b>                                      | dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti |
| <b>Tipo di comando</b>                                   | altri  |
| <b>Colore</b>  | bianco   |
| <b>Con piastra di montaggio</b>                          | No   |
| <b>Tipo di collegamento</b>                              | morsetto a vite  |
| <b>Illuminazione</b>                                     | si'  |
| <b>Trattamento superficie</b>                            | non trattato   |
| <b>Corrente Nominale</b>                                 | 6 A  |
| <b>Qualita' del materiale</b>                            | materiale termoplastico                                      |
| <b>Tipo di illuminazione</b>                             | LED non sostituibile   |
| <b>Materiale</b>   | plastica   |
| <b>Tipo di fissaggio</b>                                 | bloccare in posizione  |
| <b>Tipo funzionamento</b>                                | interruttore unipolare                                       |
| <b>Numero di bascule di azionamento</b>                  |  |
| <b>Codice RAL (simile)</b>                               | 9010   |
| <b>Corrente di commutazione per lampade fluorescenti</b> | 6 AX   |
| <b>Interruttore a tasto</b>                              | No   |
| <b>Interruttore della lavatrice</b>                      | No   |
| <b>Tipo superficie</b>                                   | brillante  |
| <b>Adatto per classe di protezione (IP)</b>              | IP40   |
| <b>Casella di testo/superficie di marcatura</b>          | opzionale  |
| <b>Funzione di illuminazione</b>                         | altri  |
| <b>Numero moduli da frutto</b>                           | 1  |

## LEGGI E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

I.M.Q.:

[Download](#)

VDE:

[Download](#)

## DATI COMMERCIALI

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Codice EAN13</b>          | 8008379077779                       |
| <b>Imballo standard</b>      | 1,00                                |
| <b>Imballo minimo</b>        | 1,00                                |
| <b>Codice EAN13 imb.min.</b> | 8008379077779                       |
| <b>Lunghezza imb. min.</b>   | 52,00                               |
| <b>Larghezza imb. min.</b>   | 30,00                               |
| <b>Altezza imb. min.</b>     | 59,00                               |
| <b>Volume imb. min.</b>      | 0,09                                |
| <b>Peso imb. min.</b>        | 50,40                               |
| <b>Quantità min. ordine</b>  | 1,00                                |
| <b>Riferimento Metel</b>     | INTERRUTT. SFIORO RELE' 6A DOMUS 1M |
| <b>Stato prodotto</b>        | A Magazzino                         |

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

## **AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA**

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C e +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza omissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito [www.ave.it](http://www.ave.it) e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito [www.etoqd.skipdns.link](http://www.etoqd.skipdns.link) e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

