



442TCJ01

Interruttore elettronico Young Touch, S44 - 6A N.A. alimentazione 230V, a scomparsa - 1 Mod.

Prezzo: 82,27 €

Interruttore elettronico - Ave Touch - con uscita a relè 1P NA 6A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche Ave Touch o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - da abbinare a placche Ave Touch - 1 modulo.

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

VEDI ONLINE: <https://www.ave.it/catalog/prodotto/442tcj01/>

DATI ETIM

Tensione nominale	230 V
Tipo di montaggio	incassato
Composizione	altri
Colore	nero
Tipologia	relè'
Trattamento superficie	verniciato
Corrente Nominale	6 A
Frequenza	50 60 Hz
Qualità del materiale	materiale termoplastico
Tipo di carico	universale
Materiale	plastica
Tipo di fissaggio	altri
Memoria dei valori di luminosità	No
Ingresso stazione secondaria	No
Codice RAL (simile)	9017
Utilizzabile con segnalatore di movimento	No
Utilizzabile con tasto radio	No
Utilizzabile con tasto IR	Si
Utilizzabile con segnalatore di presenza	No
Utilizzabile con tasto	Si
Utilizzabile con interruttore a tempo/timer	No
Trasparente	No
Tipo superficie	brillante

LEGGI E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

I.M.Q.:

[Download](#)

VDE:

[Download](#)

DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379104475
Imballo standard	1,00
Imballo minimo	14,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379237883
Lunghezza imb. min.	158,00
Larghezza imb. min.	98,00
Altezza imb. min.	55,00
Volume imb. min.	0,85
Peso imb. min.	616,00
Quantità min. ordine	14,00
Riferimento Metel	YOUNG TOUCH - INTERR. 230V NA 6A 1M
Stato prodotto	A Magazzino

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C e +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza omissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www.etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

